

# دليل تجديد البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

## مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراء والاحتياطات الالزامية لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تجديد البرنامج الثابت، فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراء والاحتياطات التالية قبل تجديد البرنامج الثابت.
- لتتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB. راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

## الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

يمكن استخدام أداة التجديد لإصدارات البرنامج الثابت الخاصة بالطراز المعروضة أدناه.

إصدارات البرنامج الثابت المستهدفة  
← إصدارات المحدثة

الإصدار ٣.٠٩ أو ما قبله  
→ ٣.١٠

KDC-201  
KDC-101



- لتتعرف على كيفية التتحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

## سير العمل

- خطوة ١ تحميل ملفات البرنامج الثابت. ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- خطوة ٢ تجديد البرنامج الثابت.  
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- خطوة ٣ تتحقق من أنه قد تم تجديد البرنامج الثابت.

## إنشاء وسائل تجديد

- قم بإنشاء وسائل تجديد على الكمبيوتر الخاص بك.
- قم بتنزيل التحديثات من موقع الانترنت.
- قم بفك ضغط الملف الذي تم تنزيله.
- انسخ الملف المفكك إلى أعلى مستوى بذاكرة USB.



- يمكنك أيضًا نسخ أداة التجديد إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتجدد البرنامج الثابت منه.
- يتعدّل إجراء التجديد إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف، فيتعذر إجراء التجديد.

## التحقق من إصدار البرنامج

- اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
- اضغط على مقبض [VOL] للدخول لوضع الوظائف.  
يظهر البيان "FUNCTION".
- أدر المقبض [VOL] لعرض "INITIAL SET". ثم اضغط على المقبض [VOL].
- أدر المقبض [VOL] لعرض "F/W UPDATE". ثم اضغط على المقبض [VOL].  
يتم عرض الإصدار الحالي للبرنامج الثابت على الجانب الأيمن من "F/W UP".