

دليل تحديث البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB

إجراء تحديث البرنامج الثابت

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز ٣

١. قم بتوصيل ذاكرة USB بالمدخل الأمامي USB لمستقبل CD/USB .
لا تفم بتوصيلها بالمدخل الخلفي.
٢. في حالة تشغيل ملف الصوت أو عرض بيان عدم وجود ملف الميديا "No Media File"، اضغط على الزر [SRC] ثم اختر "STANDBY" (وضع الاستعداد).
٣. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدئية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
٥. أدر المفتاح [Volume] لعرض تحديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
٦. أدر المفتاح [Volume] لعرض "Device3". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
٧. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [Volume].
٨. أدر المفتاح [Volume] لعرض نعم "YES". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
يبدأ التحديث مع عرض بيان التحديث "Updating". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ٢ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "Device3 Completed".
٩. اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
١٠. اضغط على زر التحرير.
١١. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
١٢. إعادة تركيب واجهة الجهاز.

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز ٤

١٢. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
١٣. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
١٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدئية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
١٥. أدر المفتاح [Volume] لعرض تحديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
١٦. أدر المفتاح [Volume] لعرض "Device4". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
١٧. ومرة أخرى اضغط على المفتاح [Volume].
١٨. أدر المفتاح [Volume] لعرض نعم "YES". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
يبدأ التحديث مع عرض بيان التحديث "Updating". من المفترض أن ينتهي التحديث في غضون حوالي ١٢ دقيقة وبعد الاكتمال يتم عرض البيان "Device4 Completed".
١٩. اضغط على زر التحرير لفك واجهة الجهاز.
٢٠. اضغط على زر التحرير.
٢١. يتم تفعيل تحديث البرنامج الثابت.
٢٢. إعادة تركيب واجهة الجهاز.
٢٣. حقق من تحديث إصدار البرنامج الثابت. وذلك عبر الرجوع إلى "التحقق من إصدار البرنامج".



- عند عرض بيان عدم وجود ملف "No File".
- حقق من وجود أداة التحديث على قيمة التدرج الهرمي.
- حقق بما إذا كان اسم ملف أداة التحديث مناسبًا للطراز المقرر تحديثه.

الاحتياطات

- تأكد من إيقاف المركبة في مكان آمن قبل التحديث. اترك المحرك قيد التشغيل لتجنب نفاذ البطارية.
- لا توقف المحرك أو راديو CD/USB أثناء إجراء عملية التحديث. يتعذر إجراء التحديث بشكل صحيح ومن ثم قد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام.

مقدمة

- يصف هذا المستند الإجراء والاحتياطات اللازمة لترقية البرنامج الثابت لمستقبل أسطوانة CD/USB.
- إذا حدث خطأ أثناء تحديث البرنامج الثابت. فقد يصير مستقبل أسطوانة CD/USB غير قابل للاستخدام. تأكد من اتباع الإجراء والاحتياطات التالية قبل تحديث البرنامج الثابت.
- للتعرف على عمليات التشغيل الأساسية لمستقبل أسطوانة CD/USB. راجع دليل التشغيل المناسب للطراز الخاص بك.

الطراز المستهدف وإصدار البرنامج الثابت

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز ٣

٢٠٧ Ver ← أو أقدم ٢٠٨ Ver

إصدارات البرنامج الثابت للجهاز ٤

١١,٠,٢ Ver ← أو أقدم ١٠,١,٣ Ver

| الطرازات المستهدفة | أداة تحديث اسم الملف | الجهاز ٣ | الجهاز ٤ |
|-----------------------------|----------------------|--------------|-------------|
| KDC-BT73DAB KDC-U7056DAB | | ts1250es.krm | dc12hca.krm |



- للتعرف على كيفية التحقق من إصدار البرنامج الثابت لديك. راجع "التحقق من إصدار البرنامج".

سير العمل

- الخطوة ١ تنزيل ملفات البرنامج الثابت. ثم نسخها إلى ذاكرة USB.
- الخطوة ٢ تحديث البرنامج الثابت للجهاز ٣. (يستغرق الأمر حوالي ٢ دقائق)
إرجاع ضبط راديو CD/USB.
- الخطوة ٣ تحديث البرنامج الثابت للجهاز ٤. (يستغرق الأمر حوالي ١٢ دقائق)
إرجاع ضبط مستقبل CD/USB.
- الخطوة ٤ تحقق من أنه قد تم تحديث البرنامج الثابت.

إنشاء وسائط تحديث

- قم بإنشاء وسائط تحديث على الكمبيوتر الخاص بك.
- ١. قم بتنزيل أداة التحديث المناسبة للطراز وإصدار البرنامج الثابت المقرر تحديثهما.
- ٢. نسخ المحدث إلى سطح المجد بذاكرة USB.



- يمكنك أيضًا نسخ أداة التحديث إلى الجهاز الذي يحتوي على ملفات الصوت وتحديث البرنامج الثابت منه.
- يتعذر إجراء التحديث إذا تم نسخه داخل مجلد.
- إذا تم تغيير اسم الملف. فيتعذر إجراء التحديث.

التحقق من إصدار البرنامج

١. اضغط على الزر [SRC] وحدد "STANDBY" (حالة الاستعداد).
٢. اضغط على مقبض [Volume] للدخول لوضع الوظائف.
٣. أدر المفتاح [Volume] لعرض الإعدادات المبدئية "Initial Settings". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
٤. أدر المفتاح [Volume] لعرض تحديث البرنامج الثابت للنظام "F/W Update". ثم اضغط على المفتاح [Volume].
فيتم عرض إصدار البرنامج الثابت الحالي.